

Наименование параметра	Обозначение переключателя																																	
	Ха2.954.008	Ха2.954.008-01	Ха2.954.008-02	Ха2.954.008-03	Ха2.954.008-04	Ха2.954.008-05	Ха2.954.008-06	Ха2.954.008-07	Ха2.954.008-08	Ха2.954.008-09	Ха2.954.008-10	Ха2.954.008-11	Ха2.954.008-12	Ха2.954.008-13	Ха2.954.008-14	Ха2.954.008-15	Ха2.954.008-16	Ха2.954.008-17	Ха2.954.008-18	Ха2.954.008-19	Ха2.954.008-20	Ха2.954.008-21	Ха2.954.008-22	Ха2.954.008-23	Ха2.954.008-24	Ха2.954.008-25	Ха2.954.008-26	Ха2.954.008-27	Ха2.954.034	ПСМ12.00.00.000	ПСМ12.00.00.000-02			
1. Условный проход, мм:																																		
1.1 подводящих патрубков	80	65	80	65	50	65	65	80	65	80	65	50	80		65	65	65	65	50			80	65	65	50	65	50	65	50	80		100	100	
1.2 (с хомутным разъемом)														80							65	65								50				
1.3 выкидного патрубка	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	125	125	125	125	125	125	125	100	150	2x150		
1.4 замерного патрубка (под задвижку)	80	80	80	50			50		80		50	50	80		50	50			50	80	80	80	80	50	50			50		100	100			
1.5 (под кран)					50	50		50		50				80			50	50									50	50		50				
2. Габаритные размеры, мм, не более																																		
диаметр	570	420	420	420	420	570	420	420	420	420	420	420	420	660	420	420	420	420	420	420	420	760	760	550	420	420	420	420	420	550	501	420	420	
высота	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	665	940	940	
3. Масса, кг	248	242	237	235	240	243	237	232	235	237	237	235	241	311	237	223	239	224	237	265	245	237	261	261	261	261	261	261	271	75	280	279		
4. Количество подключаемых скважин	14	10	8	14	10	14	10	8	14	10	8	14	10	8	10	8	10	8	10	10	8	14	14	14	14	14	14	14	14	8	8	10		
5. Условное наименование переключателя	ПСМ4-40-14	ПСМ4-40-10	ПСМ4-40-8	ПСМ4-40-14А	ПСМ4-40-10А	ПСМ4-40-14Б	ПСМ4-40-10Б	ПСМ4-40-8Б	ПСМ4-40-14В	ПСМ4-40-10В	ПСМ4-40-8А	ПСМ4-40-14Г	ПСМ4-40-10Д	ПСМ4-40-8П	ПСМ4-40-10Г	ПСМ4-40-8Г	ПСМ4-40-10Е	ПСМ4-40-8Е	ПСМ4-40-10Ж	ПСМ4-40-10И	ПСМ4-40-8И	ПСМ4-40-14Д	ПСМ4-40-14Е	ПСМ4-40-14Ж	ПСМ4-40-14И	ПСМ4-40-14К	ПСМ4-40-14Л	ПСМ4-40-14М	ПСМ40-8	ПСМ40-100-8	ПСМ40-100-10			